

Marquage des transistors CMS

Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier	Marquage	Type	Boîtier
AA	BCW 60 A	SOT 23	BM	B5S 63	SOT 23	EF	BCW66F	SOT 23	JP	BAS 19	SOT 23	LB	BAR 15-1	SOT 23	2G	BC 850 C	SOT 23
AB	BCW 60 B	SOT 23	BN	BCW 61 FN	SOT 23	EG	BCV 49	SOT 89	JR	BAS 20	SOT 23	L9	BAR 16-1	SOT 23	3A	BC 856 A	SOT 23
AB	BCX 51-6	SOT 89	CB	BCX 68-10	SOT 89	EG	BCW 66 G	SOT 23	JS	BAS 21	SOT 23	R2	BFR 93 A	SOT 23	3B	BC 856 B	SOT 23
AC	BCW 60 C	SOT 23	CC	BCX 68-16	SOT 89	EH	BCW 66 H	SOT 23	JT	BAS 28	SOT 143	S1A	SMBT 3904	SOT 23	3 E	BC 857 A	SOT 23
AC	BCX 51 -10	SOT 89	CC	BF 554	SOT 23	EK	BCX 41	SOT 23	KA	B5S 87	SOT 89	S1B	SMBT 2222	SOT 23	3F	BC 857 B	SOT 23
AD	BCW 60 D	SOT 23	CD	BCX 68-25	SOT 89	FC	BFQ 64	SOT 89	KC	BFQ 29 P	SOT 23	S1C	SMBTA 20	SOT 23	3G	BC 857 C	SOT 23
AD	BCX 51-16	SOT 89	CD	B5S 81 B	SOT 23	FD	BFQ 17 P	SOT 89	LA	BF 550	SOT 23	S1D	SMBTA 42	SOT 23	3J	BC 858 A	SOT 23
AF	BCX 52-6	SOT 89	CE	B5S 79 B	SOT 23	FD	BCV 26	SOT 23	LE	BF 660	SOT 23	S1E	SMBTA 43	SOT 23	3K	BC 858 B	SOT 23
AF	BCW 60 FF	SOT 23	CF	BCX 69-10	SOT 89	FE	BCV 46	SOT 23	LM	BF 569	SOT 23	S1G	SMBTA 06	SOT 23	3L	BC 858 C	SOT 23
AG	BCX 52-10	SOT 89	CF	B5S 79 C	SOT 23	FE	BFQ 19 P	SOT 89	LJ	BF 579	SOT 23	S1H	SMBTA 05	SOT 23	4A	BC 859 A	SOT 23
AG	BCX 70 G	SOT 23	CG	BCX 69-16	SOT 89	FF	BCV 27	SOT 23	LK	BF 799	SOT 23	S1M	SMBIA 13	SOT 23	46	BC 859 B	SOT 23
AH	BCX 70 H	SOT 23	CG	B5S 81 C	SOT 23	FG	BCV 47	SOT 23	LO	BF 775	SOT 23	S1N	SMBTA 14	SOT 23	4C	BC 859 C	SOT 23
AJ	BCX 53-6	SOT 89	CH	BCX 69-25	SOT 89	FM	BFN 24	SOT 23	LR	BF 517	SOT 23	S1P	SMBT 2222 A	SOT 23	4F	BC 860 B	SOT 23
AJ	BCX 70 J	SOT 23	CH	B5S 80 B	SOT 23	FJ	BFN 26	SOT 23	LS	BF 770 A	SOT 23	S2A	SMBT 3906	SOT 23	4G	BC 860 C	SOT 23
AK	BCX 53-10	SOT 89	CJ	B5S 80 c	SOT 23	FK	BFN 25	SOT 23	MA	BF 989	SOT 143	S2B	SMBT 2907	SOT 23	5A	BC 807-16	SOT 23
AK	BCX 70 K	SOT 23	CL	B5S 82 B	SOT 23	FL	BFN 27	SOT 23	MO	BF 995	SOT 143	S2D	SMBTA 92	SOT 23	56	BC 807-25	SOT 23
AL	BCX 53-16	SOT 89	CM	B5S 82 C	SOT 23	GA	BAW 78 A	SOT 89	MC	BF5 17 P	SOT 23	S2E	SMBTA 93	SOT 23	5C	BC 807-40	SOT 23
AM	BCX 52-16	SOT 89	DA	BCW 67 A	SOT 23	GB	BAW 78 B	SOT 89	MD	BF 996	SOT 143	S2F	SMBT 2907 A	SOT 23	5F	BC 808-16	SOT 23
AM	B5S 64	SOT 23	DA	BF 622	SOT 89	GC	BAW 78 C	SOT 89	ME	BF 993	SOT 143	S2G	SMBTA 56	SOT 23	5G	BC 808-25	SOT 23
AN	BCW 60 PN	SOT 23	DB	BCW 76 B	SOT 23	GD	BAW 78 D	SOT 89	MG	BF 994 S	SOT 143	S2H	SMBTA 55	SOT 23	5H	BC 808-40	SOT 23
BA	BCW 61 A	SOT 23	DB	BF 623	SOT 89	GE	BAW 79 A	SOT 89	MH	BF 996 S	SOT 143	S2U	SMBTA 63	SOT 23	6A	BC 817-16	SOT 23
BB	BCW 61 B	SOT 23	DC	BCW 67 C	SOT 23	GE	BFR 35 AP	SOT 23	MK	BF 997	SOT 143	S2V	SMBTA 64	SOT 23	6B	BC 817-25	SOT 23
BB	BCX 54-6	SOT 89	DC	BFN 20	SOT 89	GF	BAW 79 B	SOT 89	NB	BF 599	SOT 23	S5D	SMBD 914	SOT 23	6C	BC 817-40	SOT 23
BC	BCW 61 C	SOT 23	DD	BFN 16	SOT 89	GF	BFR 92 P	SOT 23	PA	BA 885	SOT 23	S13	KSY 13	SOT 23	6F	BC 818-16	SOT 23
BC	BCX 54-10	SOT 89	DE	BFN 18	SOT 89	GG	BAW 79 C	SOT 89	RA	BFQ 81	SOT 23	U1	B6X 50 A	SOT 23	6G	BC 818-25	SOT 23
BD	BCW 61 D	SOT 23	DF	BCW 68 F	SOT 23	GG	BFR 93 P	SOT 23	SA	B5S 123	SOT 23	W1	BFT 92	SOT 23	6H	BC 818-40	SOT 23
BD	BCW 54-16	SOT 89	DF	BFN 21	SOT 89	GH	BAW 79 D	SOT 89	SF	BB 804	SOT 23	X1	BFT 93	SOT 23	43	BAS 40	SOT 23
BF	BCX 55-6	SOT 89	DG	BCW 68 G	SOT 23	KO	BFN 22	SOT 23	SP	B5S 84	SOT 23	1A	BC 846 A	SOT 23	44	BAS 40-04	SOT 23
BF	BCW 61 FF	SOT 23	DG	BFN 17	SOT 89	MC	BFN 23	SOT 23	SR	B5S 131	SOT 23	1B	BC 846 B	SOT 23	45	BAS 40-05	SOT 23
BG	BCX 55-10	SOT 89	DH	BCW 68 H	SOT 23	JA	BAV 74	SOT 23	SS	B5S 138	SOT 23	1 E	BC 847 A	SOT 23	46	BAS 40-06	SOT 23
BG	BCX 71 G	SOT 23	DH	BFN 19	SOT 89	JB	BAR 74	SOT 23	TA	KTY 13 A	SOT 23	1F	BC 847 B	SOT 23	53	BAT 17	SOT 23
BH	BCX 71 H	SOT 23	DK	BCX 42	SOT 23	JC	BAL 74	SOT 23	TB	KTY 13 B	SOT 23	1G	BC 847 C	SOT 23	54	BAT-04	SOT 23
BJ	BCX 56-6	SOT 89	EA	BCW 65 A	SOT 23	JD	BAW 56	SOT 23	TC	KTY 13 C	SOT 23	1J	BC 848 A	SOT 23	55	BAT-05	SOT 23
BJ	BCX 71 J	SOT 23	EB	BCW 65 B	SOT 23	JE	BAV 99	SOT 23	TD	KTY 13 D	SOT 23	1K	BC 848 B	SOT 23	56	BAT-06	SOT 23
BK	BCX 56-10	SOT 89	EC	BCW 65 C	SOT 23	JF	BAL 99	SOT 23	UF	BB 801	SOT 23	1L	BC 848 C	SOT 23	73	BAS 70	SOT 23
BK	BCX 71 K	SOT 23	ED	BCV 28	SOT 89	JG	BAR 99	SOT 23	A6	BAS 16	SOT 23	2B	BC 849 B	SOT 23	74	BAS 70-04	SOT 23
BL	BCX 56-16	SOT 89	EE	BCV 48	SOT 89	JJ	BAV 70	SOT 23	F6	BFQ 19 S	SOT 89	2C	BC 849 C	SOT 23	75	BAS 70-05	SOT 23
BM	BCX 55-16	SOT 89	EF	BCV 29	SOT 89	JP	BAW 101	SOT 143	L7	BAR 14-1	SOT 23	2F	BC 850 B	SOT 23	76	BAS 70-06	SOT 23