

STROMEN EN SPANNINGEN

Buizen		Va Volt	Vg2 Volt	Vk Volt	Ia mA	Ig2 mA
B1	Hexode	250	75	-	8,4	2,1
	Triode	110	-	-	4,1	-
B2	Penthode	250	75	-	3,1	0,98
B3	Triode	120	-	1,7	0,52	-
B4	Triode	210	-	30,5	0,58	-
B5	Penthode	270	250	8	36	5
B6	Penthode	270	250	8	36	5
B9	6X34	250	d1=40 d2=22,5	-	1,44	d1=0,21 d2=0,23

Vc1 = 280

Vc2 = 250

Bovenstaande metingen werden verricht met het universeel meetinstrument G.M.4257. Aan de antennebus werd geen signaal toegevoerd, terwijl de golfgebiedschakelaar in de stand M.G. stond.